



## dsl<sup>+</sup> 1100 WLAN Starter Kit

WLAN-Router & ADSL2+ Modem  
+ WLAN-USB-Stick



### Technische Angaben

<b>LAN-Standards</b>	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3 Fast-Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3u Full duplex-Spezifikation IEEE 802.3x Auto MDI/MDIX WLAN IEEE 802.11b/g(++)
<b>DSL-Standards</b>	ADSL over ISDN (Annex B) T-Com Spezifikation 1TR112 (U-R2) ITU G.992.1 (G.dmt) ITU G.992.3 (ADSL2) ITU G.992.5 (ADSL2+) ITU G.994.1 (G.hs)  oder: ADSL over POTS (Annex A) ANSI T1.413 Issue2 ITU G.992.1 (G.dmt) ITU G.992.2 (G.lite) ITU G.992.3 (ADSL2) ITU G.992.3 Annex L (RE-ADSL2) ITU G.992.5 (ADSL2+) ITU G.994.1 (G.hs) ITU G.997.1 (G.ploam)
<b>Übertragungsraten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ADSL: bis zu 25 Mbit/s</li> <li>▪ Wireless: bis zu 54 Mbit/s (IEEE 802.11g Standard), bis zu 125 Mbit/s (Turbo Modus g++, kein Standard)</li> </ul>
<b>WLAN-Frequenzbereich</b>	2412 MHz – 2472 MHz
<b>Firewall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stateful Packet Inspection</li> <li>▪ Stealth Mode</li> <li>▪ DoS-Blocking</li> <li>▪ NAT</li> <li>▪ IP-Masquerading</li> </ul>
<b>WLAN-Verschlüsselung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WEP</li> <li>▪ WPA</li> <li>▪ WPA2</li> </ul>
<b>Ports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Ethernet-LAN mit Auto MDI/MDI-X</li> <li>▪ 1 WLAN-AccessPoint</li> <li>▪ 1 ADSL-WAN</li> </ul>
<b>WAN-Anschluss</b>	1 Connector Typ: RJ11 (DSL)
<b>LAN-Anschluss</b>	4 Connector Typ: RJ45 (Ethernet)
<b>WLAN-Anschluss</b>	Coaxial Connector für abnehmbare, drehbare 2,4 GHz Antenne
<b>LEDs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Internet-Status</li> <li>▪ Power</li> <li>▪ DSL-Status</li> <li>▪ WLAN-Status</li> </ul>
<b>Gewicht</b>	440 g WLAN Router 10 g WLAN USB-Stick
<b>Maße</b>	WLAN-Router: 202 x 152 x 38 mm (Breite x Tiefe x Höhe) WLAN-USB-Stick: 72 x 19 x 9 mm (Breite x Tiefe x Höhe)



## dsl+ 1100 WLAN Starter Kit

**WLAN-Router & ADSL2+ Modem  
+ WLAN-USB-Stick**



<b>Spannungsversorgung</b>	Netzteil 9 V DC / 1000 mA, EU	
<b>Umgebungsbedingungen</b>	0–40°C, 10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensieren d)	
<b>Protokolle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TCP/IP</li> <li>▪ UDP</li> <li>▪ DHCP-Server</li> <li>▪ Dynamisches DNS</li> <li>▪ UPnP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPPoE</li> <li>▪ PPPoA</li> <li>▪ VPN Pass Through</li> <li>▪ ATM AAL5</li> </ul>
<b>Systemvoraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CD-ROM-Laufwerk</li> <li>▪ Rechnerinterface kabelgebunden: Ethernet (RJ45)</li> <li>Rechnerinterface wireless: USB oder WLAN-Client 802.11b/g</li> <li>▪ Eines der folgenden Betriebssysteme: WLAN-Router: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista<sub>32bit</sub>, Linux®, Mac OS® X</li> <li>USB-Stick: Windows® 2000, Windows® XP</li> <li>▪ Für den Internet-Zugang: DSL- Anschluss von der Deutschen Telekom oder einem anderen Anbieter</li> </ul>	
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firmware-Updates aus Datei</li> <li>▪ Automatische DSL-Konfiguration durch Auswahl des Service Providers aus einer Liste (Falls Service Provider nicht gelistet ist, erfolgt die Konfiguration manuell)</li> <li>▪ Automatische Einrichtung einer verschlüsselten WLAN-Verbindung (WECT)</li> <li>▪ Ersteinstieg auch direkt über WLAN-Schnittstelle möglich</li> <li>▪ Sicherung und Wiederherstellung der Konfigurationsdaten</li> <li>▪ Port Forwarding / Virtueller Server</li> <li>▪ Quality of Service (TOS)</li> <li>▪ Ein-/Ausschalter</li> <li>▪ WECT-Taster – Taster für automatische Einrichtung einer WPA2-verschlüsselten Wireless-Verbindung zwischen WLAN-USB-Stick und Router nach 802.11g++ (125 Mbit/s)</li> </ul>	
<b>Zulassungen</b>	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 60950, EN 55022, EN 55024, EN300328, EN301489	

### Vertriebsinformationen

<b>Artikelnummern</b>	01853 (DE, Annex B) 01852 (CH Annex B), 01851 (CH Annex A)
<b>EAN-Code</b>	4250059618534 (DE, Annex B), 4250059618527 (CH Annex B), 4250059618510 (CH Annex A)
<b>Garantie</b>	3 Jahre
<b>Service- &amp; Support-Hotline</b>	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
<b>Vor-Ort-Service</b>	Tel.: 01805-665066 (nur innerhalb Deutschland)
<b>Vertriebs-Infoline</b>	Tel.: +49 (0)241-1827979 Fax: +49 (0)241-1827997 E-mail: <a href="mailto:vertriebsinfo@devolo.de">vertriebsinfo@devolo.de</a>
<b>Ausführung</b>	Kunststoffgehäuse



## dsl+ 1100 WLAN Starter Kit

WLAN-Router & ADSL2+ Modem  
+ WLAN-USB-Stick



<b>Gewicht</b>	1465 g
<b>Verpackungsgröße</b>	188 x 302 x 115 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
<b>Zubehör</b>	WLAN-USB-Stick (802.11g++) Telefonkabel (RJ11 – RJ45 bzw. RJ11 – RJ11) Netzwerkkabel (RJ45 – RJ45) Steckernetzteil: 9V DC/ 1000 mA, EU Dokumentation: Installationsposter CD-ROM: Handbuch PDF, Installationshilfe, Antivirensoftware, URL-Filter

### WEEE Zusatzinformationen

<b>Gewicht WEEE</b>	336,4 g
<b>Papier (Grüner Punkt)</b>	326 g
<b>Plastik (Grüner Punkt)</b>	10 g
<b>Sonstiges (Grüner Punkt)</b>	0,4 g