



MicroLink 56k Fun II



Das V.92 Modem mit seriellen Anschluss von devolo

- **V.92 Highspeed-Modem zum Surfen, Emailen, Chatten, Online-Banking inklusive Fax- und Anrufbeantworterfunktion**
- **Genügt höchsten Qualitäts-Ansprüchen**
- **Einfache und problemlose Plug&Play-Installation und Bedienung**
- **Umfangreiches Sicherheits-Softwarepaket zum Schutz vor Angriffen aus dem Internet**
- **3 Jahre Garantie**

Nutzen Sie mit dem MicroLink 56k Fun II folgende Vorteile:

- **Schneller ins Internet!** Das V.92-Feature „Quickconnect“ verkürzt die Zeit beim Einwählen ins Internet. Das intelligente Modem merkt sich die Zugangsdaten und ermöglicht so eine Zeitersparnis von bis zu 40 %.
- **Schneller Surfen!** Durch die verbesserte Datenkompression wird das Surfen wesentlich beschleunigt, da nun die Datenpakete mit einer bis zu 160 % höheren Kompression verpackt werden.
- **Anrufbeantworter inklusive!** Das MicroLink 56k Fun II ist nicht nur ein Highspeed-Modem, sondern bietet auch Anrufbeantworterfunktionen.
- **Faxgerät inklusive!** Auch diese Form der Kommunikation beherrscht dieses Highspeed-Modem. Mit bis zu 14.400 bit/s können Faxe gesendet und empfangen werden – und das auch noch papiersparend, da Sie entscheiden ob Sie Ihre Faxe ausdrucken oder sie sich auf dem Bildschirm ansehen.

devolo AG

Sonnenweg 11 • 52070 Aachen • Tel.: +49 (0)241-182 79 0 • Fax: +49 (0)241-182 79 99 • www.devolo.de • info@devolo.de

devolo Österreich

Weinberggasse 24 • 3400 Klosterneuburg • Tel.: +43 (0) 2243 208 95 • Fax: +43 (0) 2243 208 95 15 • www.devolo.at •

devolo Schweiz

Industriestr. 18 • 8424 Embrach • Tel.: +41 (0) 43 266 65 20 • Fax: +41 (0) 43 266 65 21 • www.devolo.ch • info@devolo.ch

Stand: 29.07.08

devolo

MicroLink 56k Fun II



- **Genügt höchsten Qualitätsansprüchen!** Die devolo-Produkte durchlaufen eine umfangreiche deutsche Qualitätssicherung. Damit sichert devolo die optimale Funktionalität mit den Betriebssystemen, Ländervarianten und Protokolle.
- **Einfache und problemlose Installation und Bedienung!** Das MicroLink 56k Fun II läßt sich spielerisch leicht anschließen. Das 3 m lange Telefonkabel bietet dazu auch die nötige Bewegungsfreiheit. Der Anschluß an die serielle Schnittstelle des PCs macht ein Aufschrauben oder ein Ausschalten des PCs überflüssig. Die Installationsanleitung und Handbücher begleiten Sie bei der Installation Schritt für Schritt und ermöglichen eine optimales Ausnutzen des Leistungsspektrums des Highspeed-Modems.
- **Sicherheit wird groß geschrieben!** Die Vollversionen NORMAN Personal Firewall und NORMAN Virus Control schützen Ihren PC vor gefährlichen Viren und Hackerangriffen aus dem Internet.

devolo AG

Sonnenweg 11 • 52070 Aachen • Tel: +49 (0)241-182 79 0 • Fax: +49 (0)241-182 79 99 • www.devolo.de • info@devolo.de

devolo Österreich

Weinberggasse 24 • 3400 Klosterneuburg • Tel.: +43 (0) 2243 208 95 • Fax: +43 (0) 2243 208 95 15 • www.devolo.at • info@devolo.at

devolo Schweiz

Industriestr. 18 • 8424 Embrach • Tel.: +41 (0) 43 266 65 20 • Fax: +41 (0) 43 266 65 21 • www.devolo.ch • info@devolo.ch

Stand: 29.07.08



MicroLink 56k Fun II

Technische Angaben

Übertragungsraten	Empfangsrichtung 56.000–9.600 bit/s asynchron; Senden und Empfangen 33.600–9.600 bit/s asynchron (V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21)
Befehlssatz	AT-Befehlssatz nach V.250/V.25ter
Datenkompression	V.42bis und V.44
Fehlerkorrektur	V.42
Fax-Betrieb	14.400–2400 bit/s nach V.17, V.29 und V.27ter; Faxbefehlssatz Klasse 1 (TIA/EIA-578) und Klasse 1.0 (T.31)
Voice-Betrieb	Voice-Befehlssatz: V.253
Wahlverfahren	Mehrfrequenzwahl
Amtsholung	Per Flashtaste oder Ziffer
Bitratenanpassung	Automatisch nach V.8
Rechnerinterface	V.24/RS-232 (seriell)
Spannungsversorgung	230 V/9 V AC-Steckernetzteil
Stromverbrauch	Übertragungsphase (online): 400 mA typ.; Kommandophase (offline): 300 mA typ.
Leistungsaufnahme	5 VA typ.
Umgebungsbedingungen	5–40°C, 0–80%, nicht kondensierend
Maße und Ausführung	40 x 90 x 113 mm (Höhe x Breite x Tiefe), Kunststoffgehäuse
CE-Konformität	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz
Systemvoraussetzungen	Pentium 100 MHz oder leistungsfähiger Freie serielle Schnittstelle (COM-Port) zum Anschluss des Modems an den PC CD-ROM-Laufwerk zur Software-Installation Analoger Telefonanschluss
Betriebssysteme	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Linux®

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01262 (DE) 01325 (AT) 01270 (CH)
EAN-Code	4250059612624 (DE) 4250059613256 (AT) 4250059612709 (CH)
Garantie	3 Jahre
Service- & Support-Hotline	Tel.: 0180-5338656 (nur innerhalb Deutschland) E-mail: support@devolo.de
Vor-Ort-Service	Tel.: 01805-665066 (nur innerhalb Deutschland)
Vertriebs-Infoline	Tel.: +49 (0)241-1827979 Fax: +49 (0)241-1827997 E-mail: vertriebsinfo@devolo.de
Gewicht	840 g
Verpackungsgröße	188 x 234 x 71 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Zubehör	Netzteil, serielles Anschlusskabel, Telefonanschlusskabel, Dokumentation, NORMAN Personal Firewall, NORMAN Virus Control

devolo AG

Sonnenweg 11 • 52070 Aachen • Tel.: +49 (0)241-182 79 0 • Fax: +49 (0)241-182 79 99 • www.devolo.de • info@devolo.de

devolo Österreich

Weinberggasse 24 • 3400 Klosterneuburg • Tel.: +43 (0) 2243 208 95 • Fax: +43 (0) 2243 208 95 15 • www.devolo.at •

info@devolo.at

devolo Schweiz

Industriestr. 18 • 8424 Embrach • Tel.: +41 (0) 43 266 65 20 • Fax: +41 (0) 43 266 65 21 • www.devolo.ch • info@devolo.ch

Stand: 29.07.08